DH-K809A est une télécommande avec des perspectives élégantes et une stabilité à haute fréquence. Le boîtier extérieur est fait d'un excellent matériau ignifuge ABS importé. L'anneau métallique extérieur peut éviter d'être endommagé par des chocs. Le panneau et les boutons en acier inoxydable sont conçus pour une excellente texture. Avec la couverture mobile, il peut éviter le mauvais déclenchement qui rend cette télécommande plus sûre et plus fiable. Il adapte le résonateur à ondes acoustiques de surface et le circuit radiofréquence haute puissance. L'avantage du circuit est: il ne consomme du courant qu'en appuyant sur le bouton. pas de consommation de courant en temps ordinaire donc c'est très convivial.

Manière de travail / sortie:
1.Jog / Non-Latched: Appuyez sur un bouton pour fonctionner / ON. Desserrez votre doigt sur le même bouton est Stop / OFF. Un commutateur de canal nécessite une télécommande à un bouton.
2. auto-verrouillage / auto-verrouillé: appuyez sur un bouton pendant une fois fonctionne / allumé. Appuyez à nouveau sur le même bouton pour arrêter / désactiver. Un commutateur de canal nécessite une télécommande à un bouton.
3.Inter-lock / verrouillé: appuyez sur un bouton fonctionne / allumé, appuyez sur un autre bouton pour arrêter / éteindre. Un commutateur de canal nécessite une télécommande à 2 boutons.
4. délai: appuyez sur le relais de la télécommande, relâchez la télécommande et commencez le chronométrage, après 5 s, 10 s, 15 s fermeront automatiquement le relais

Dimensions	66Lx45Wx30H(mm)
Finished for Shell	Plastic, Abrasion Resistant
Output Contact	NC/NO/COM
Input	12VDC (24VDC by Optional)
Current	8mA
Transmitting Freq	433.92MHZ
Transmitting Power	10mW
Suitable for	access control
Transmitting Distance	≥70m(in open area)
Finished for Shell	Plastic, Abrasion Resistant
Capable	30 Transmitter
Weight	0.2kg

spécification:
1. tension d'entrée: DC10-14V
2. courant de veille: <5MA
3. fréquence RF: 315 MHz ou 433 MHz
Mode de fonctionnement 4.RF: récepteur super hétérodyne
5. sensibilité du récepteur:> 90dBm
6. distance de contrôle à distance:> 100 mètres (dans un environnement ouvert)
7. manière de décodage: décodage logiciel MCU
8.Peut stocker le nombre de télécommande: 50
9.Type de télécommande de soutien: code fixe, code d'apprentissage
10. canal: 1CH

11.Multiple modes de fonctionnement: (Jog / Non-verrouillé, inter-verrouillage / Verrouillé, auto-verrouillage / Auto-verrouillé, Retard désactivé)
12.Méthode de câblage: borne de câblage fixe
13.Tension de fonctionnement: DC12V
14. courant de sortie: 10A
15.Charge nominale: 10A 250VAC / 10A 125VAC
10A 30VDC / 10A 28VDC
16.Output: normalement ouvert, commun, normalement fermé
17.Dimension: 3,5 cm * 3 cm * 1,6 cm

Application:Commandes de portail à distance, frein; Entrée sans clé à distance (RKE); Dispositif de rideau de contrôle sans fil; Systèmes de sécurité sans fil; Contrôle industriel sans fil; Barrière de parking sans fil

Trunk

Garage door



Braking door

Induction auto doors

Electric telescopic door

La description:

1.Jog: Appuyez sur le bouton d'apprentissage puis relâchez, réglez le mode du mode de

fonctionnement automatique du système sur le mode action, attendez un moment, lorsque le voyant de la carte est éteint, a déclaré qu'il était en état d'apprentissage, appuyez sur la télécommande, le système reçu le signal. La LED clignote 5 fois et s'éteint à nouveau. Après un délai de 3 S, la lumière LED a marqué le succès de l'apprentissage, le système se retire automatiquement de l'état d'apprentissage.
2. autobloquant: appuyez sur le bouton d'apprentissage, puis relâchez, appuyez 2 fois, le système se met automatiquement en mode autobloquant, attendez un moment, LED éteinte, il est en état d'apprentissage, appuyez sur la télécommande, flash LED 5 fois. 3S après le retard, succès d'apprentissage de la lumière LED.
3. verrouillage: appuyez sur le bouton d'apprentissage, puis relâchez, appuyez 3 fois de suite, le système est mis en mode de verrouillage.
4. délai: appuyez sur le relais de la télécommande, relâchez la télécommande et commencez le chronométrage, après 5 s, 10 s, 15 s fermeront automatiquement le relais