

Serrure de porte intelligente sans clé udohow avec carte pour utilisation d'hôtel / projet
DH8014Y

DH8014-Y

RFID HOTEL DOOR LOCK

UDOHOW RF CARD DOOR LOCK /HOTEL LOCK requires no wiring,adopts the RF card of USA TEMIC company or RF card of PHILIPS company to perform control function and unlocking function, is completely independent and stand-alone, is controlled by program resident in the lock and activated by cards which are coded by issuing computer. Keycard options include TEMIC 5557 card and MIFARE 1K or 4K card, which are compatible with RF and MIFARE Energy SAV. All of these make installation and maintenance becomes simple and easy.



▶ Product Pictures:



Carte applicable: carte Mifare, carte Temic et carte d'identité

Alimentation: DC6V, 4 piles alcalines AA standard

Autonomie de la batterie: environ 1 an, selon les conditions d'utilisation.

Avertissement de basse tension: tension inférieure à 4,8 V, il y aura 3 sons et le voyant LED rouge. Le verrou peut toujours être déverrouillé plus de 50 fois, avant le remplacement de la batterie.

Fiabilité du fonctionnement de la carte: aucun accident pendant 1000 fois de fonctionnement continu de la carte

Déverrouillage d'urgence: La porte peut être déverrouillée par carte maître OU clé mécanique même si le pêne dormant fonctionne en situation d'urgence.

Demande d'installation: A installer sur la porte, avec une épaisseur de porte comprise entre 35 mm et 55 mm. Si la surface de la porte est décorée, la distance entre le bord de la décoration et le bord de la porte doit être supérieure à 95 mm.